

## Adaptateur Multiport USB-C - Mini Dock USB-C avec 4K HDMI ou 1080p VGA - Hub 3x USB 3.0, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Station d'Accueil pour PC Portable/Tablette

N° de produit: DKT30CHVAUSP



Cet adaptateur multiport USB-C transforme votre MacBook Pro, votre ordinateur portable USB-C™, votre Chromebook ou votre appareil Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 et ultérieur) en poste de travail, où que vous soyez. Idéal pour les professionnels en déplacement, cet adaptateur USB Type-C offre toutes les fonctionnalités, des sorties vidéo HDMI ou VGA indispensables aux ports USB, en passant par un lecteur de carte SD et la technologie Power Delivery 100 W avec passthrough Power Delivery. Grâce à un câble hôte unique de 30 cm relié via Thunderbolt 3 ou USB-C, vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité pour brancher les ordinateurs portables et tablettes difficiles à atteindre.

Cet adaptateur multiport USB-C est doté à la fois d'un port HDMI et d'un port VGA. Vous disposez ainsi de deux options de sortie vidéo pour vos projeter vos présentations en salle de conférence ou configurer votre poste de travail. Il permet également l'utilisation d'un écran ultra-large.

Grâce à la prise en charge de la technologie Power Delivery 3.0 USB (jusqu'à 100 W), l'adaptateur multiport USB Type-C vous permet d'alimenter et de recharger votre ordinateur portable et vos périphériques une fois connectés à un adaptateur d'alimentation USB-C. Doté d'un passthrough Power Delivery, le hub USB-C vous permet d'utiliser le chargeur de votre ordinateur portable pour alimenter le hub (qui nécessite 15 W), tout en alimentant ou en rechargeant simultanément votre ordinateur portable.

Le hub USB-C vers USB 3.0 vous permet de connecter vos périphériques USB, récents comme anciens, grâce à un port USB-C (alimentation et données) et deux ports USB-A.

Accédez facilement à vos contenus multimédias/audio et au réseau. L'adaptateur multiport vous permet d'accéder directement :

- À vos cartes mémoire SD, SDHC™ et SDXC™ ou vos cartes microSD via le slot pour carte SD

- À vos contenus audio avec un casque ou un microphone via le port audio 4 positions de 3,5 mm
- Au réseau Ethernet via le port GbE avec une connexion filaire

Le modèle DKT30CHVAUSP bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Les professionnels de la création peuvent utiliser le lecteur de carte intégré pour accéder à leurs contenus multimédias
- Créez un poste de travail familial et productif où que vous soyez, de façon homogène

### Spécifications techniques

- STATION D'ACCUEIL MULTIFONCTION 8-EN-1 : grâce à l'adaptateur multiport USB-C, vous n'aurez plus besoin d'acheter plusieurs adaptateurs. HDMI 4K 30 Hz ou VGA 1080p, USB 5 Gbit/s (2 x USB-A, USB-C), slot SD, Gigabit Ethernet, prise audio micro/casque
- POWER DELIVERY 3.0 100 W : utilisez l'adaptateur secteur USB-C de votre ordinateur portable pour alimenter la station d'accueil et fournir jusqu'à 85 W pour alimenter et charger votre ordinateur portable, les 15 W restants étant réservés à la station de voyage USB Type-C
- CÂBLE ULTRA-LONG : câble de 30 cm fixé sur cette mini station d'accueil USB-C pour une portée étendue afin de réduire la tension des ports/connecteurs des appareils 2-en-1 comme Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite et des ordinateurs portables sur les supports de montage
- COMPATIBILITÉ ÉTENDUE : compatible avec les ordinateurs portables, tablettes ou smartphones USB-C et Thunderbolt 3, cette station d'accueil portable USB-C fonctionne avec HP, Lenovo, Dell, MacBook, Chromebook et Samsung Galaxy
- COMPATIBILITÉ AVEC DE NOMBREUX SYSTÈMES D'EXPLOITATION : avec la configuration automatique des pilotes, cet adaptateur multiport USB-C tout-en-un prend en charge tous les principaux systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS et Android

---

#### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge	Non

rapide

Écrans pris en charge 1

Nombre de ports 7

Prise en charge audio Oui

Type de bus USB 3.1 Gen 1

Style de port Câbles adaptateurs

ID du chipset VIA Labs - VL102

VIA Labs - VL817

Genesys Logic - GL823K

ITE Tech - IT6564

Realtek - RTL8153B

VIA Labs - VL161

Cmedia - HS100-B

---

Performance

Longueur max. de câble 11.8 in [30 cm]

Résolutions analogiques max. 1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)

Résolutions numériques max. 3840 x 2160 à 30 Hz, 4096 x 2160 à 24 Hz, 3440 x 1440 à 60 Hz (HDMI)

Spécifications audio Audio 3,5 mm

Type et débit USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s


Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

Spécifications générales Puissance réservée : 15 W

MTBF 372518 heures

---

Connecteur(s)



Ports externes	HDMI
	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	RJ-45
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	SD Slot
	Audio 3,5 mm
	Audio 3,5 mm
Connecteurs hôte	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	macOs Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), Mac OS X El Capitan (10.11), iOS, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Chrome OS, Android
--------------------------------------	---

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Non inclus (non requis pour les applications standard)
Power Delivery	100W
Laptop Charging via Power Delivery	

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0~45°C
Température de stockage	-10~82°C
Humidité	5 %~90 %

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et gris sidéral
---------	----------------------



Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur de câble	11.8 in [30 cm]
Longueur du produit	18.1 in [46.0 cm]
Largeur du produit	2.4 in [61.0 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15.0 mm]
Poids du produit	4.4 oz [125.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Poids brut	6.7 oz [190.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Station d'accueil USB-C
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

